

DoCoMo利用

- ここに書いていることは、全ては自己責任で行ってください
- 操作等の個別の質問は、原則として[携帯機種@2ちゃんねる](#)、[モバイル@2ちゃんねる](#)の該当スレッドをお願いします。

X01HTのhTcz化

ダウンロードサイト

- ブートローダ・ダウングレード:[DownGrade_SPL](#)
- [fit4cat Hermes Tweaker](#)(英文・要レジスト)
- hTcz ExtROM:[Docomo_HTCz_ExtROM](#)(英文)
- hTcz 本体ROM:[Japanese ROM 1.23.731.2 from Docomo hTc Z](#)(英文)
- [ROMUpgradeUt](#)(HTC Hermes SIM & CID Unlock)

hTcz化プロセス

ROM操作の詳細は「[ROM](#)」を参照。

1. X01HTのブートローダを1.06から1.04へダウングレードする。
2. fit4cat Hermes Tweakerで'Enable and Mount Extended ROM'を有効にしてリセット。
3. ExtROMが見える状態になるのでhTczのExtROMと入れ替える。
4. X01HTをブートローダ・モードにして、PCとUSB接続する。
5. ROMUpgradeUtを実行しhTczの本体ROMと入れ替える。
6. 終了後に起動すると、SoftBankロゴから、hTcのロゴ+DoCoMoロゴに変更されていれば成功。

参考記事

- [Japanese ROM 1.23.731.2 from Docomo hTc Z](#)
- [Hermes_Boot Loader](#)(英文)
- [Hermes_Upgrade Problems](#)(英文)
- [Hermes_Upgrades](#)(英文)
- [fit4cat Hermes Tweaker](#)(英文)
- [DoCoMo化に関する覚え書き](#)

hTcz化に伴う問題

- コミュニケーションボタンの長押しでバイブレーションモードにならなくなる。
- キーボード配列の一部が表記と一致しなくなる。レジストリをX01HTweakで操作しても対応不可。
 - 対策1:hTczと配列が同じ[愛国キーボード](#)を購入する。
 - 対策2:hTczのExtROMをインストールしない。

- HSDPAがoffになってしまう。
 - 対策:「HSDPA対応プロセス」参照。
- PocketIEがSSLのページを表示しなくなる。
 - 対策1:webopenを通る接続をopenとは別に作成。
 - 対策2:Netfrontを使用する。

X01HTでのDoCoMo FOMAハイスピード(HSPDA)利用

- X01HTのROM/ExtROMをhTczのものに書き換えた場合に、デフォルトでHSPDAがdisableになってしまうので、以下の操作が必要になる。

ダウンロードサイト

- [SetHSDPAv2.zip](#)(英文)

HSDPA対応プロセス

1. SetHSDPAv2.zipを解凍する。
2. 解凍してできたHSDPA対応パッチ済のSetHSDPA.exeを「\Windows」に格納する。
3. SetHSDPA.exeのショートカットを作成する
4. 「SetHSDPAのショートカット」のプロパティにあるリンク先を「Windows\SetHSDPA.exe" /Enable」に変更する。(EnableがHSDPAをenableにするパラメータ。オリジナルのSetHSDPA.exeは/Enableが無効になっている。)
5. 「SetHSDPAのショートカット」を「スタートアップ」フォルダーに移動する。
6. X01HTの起動毎、または「SetHSDPAのショートカット」をタップ毎にHSDPAがenableになる。

プッシュメール

X01HTをMoperaU利用で利用する場合必要なこと

- ROM/ExtROMをhTczへ書き換える
- ユーザエージェントを書き換える
- 自動受信ON
- Pushmail.exeとreg書き換え

現状判明している問題点/留意点など

- X01HTはパケット接続のみで、既存プロバイダーなどへの回線交換接続ができない。
- GSMなら回線交換でも接続できる。(取説に記載)。FOMA64kは不可。
- パケット通信を一定時間で切断するためにBattery Monitorをインストールするとメールや留守電通知のアイコンが隠れてしまう。
- BatteryMonitorの自動切断はサスペンド中は効果無い
- レジストリ「HKLM\Comm\ConnMgr\Planner\Settings」の操作はxdaで問題点が報告されて

いる。(特定ライブラリが消失など。

Mopera

- MoperaU+GSMローミングでメールを自動受信しただけで、パケット料金が結構高くなった。M1000比較で約3倍。M1000はメール受信後1-3分程度でパケットを自動切断するがhtcはかなり長い間接続したままになってる。
- パケット通信でISP接続をする場合、PDP Type=IP接続対応のみなのでPDP Type=PPP接続のISPには接続不可。

参考記事

- [@nifty会員サポート FOMA](#)
- [mopera U経由で@niftyメールを送信する方法](#)
- [moperaメールからブログを更新したい!](#)
- [@niftyの送信ポートは25のままでOK](#)

コメント

- なんかz化したら、あっさりUSB/BTモデムでopenにつながってしまいました。
1.2Mbps出てて、YouTubeもスイスイ。 -- (12) 2006-11-26 22:55:12
- htcZ化していてもあたらしいopenの接続は可能でした。
これで4月以降もMMS付定額携帯をつかえるようになりました。 -- (wittmann) 2006-12-20 10:38:58
- はまちがいでした。あいかわらずできません。 -- (wittmann) 2007-01-09 14:37:21

名前:

コメント:

[すべてのコメントを見る](#)